STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

ASD-823

Selektivni aktivni antenski razdjelnik



ASD-823 selektivni aktivni antenski razdjelnik 823 MHz
2 x selektivno UHF antensko predpojačalo 823 ~ 832 MHz s BNC priključkom;
Opremljeno s 2 SAW filtra izrazito strmih bokova za potiskivanje susjednog LTE kanala; neto pojačanje oko 9 dB;
S DC fantomskim napajanjem za vanjske aktivne antene; izvedba na prednjoj ili stražnjoj strani! Vrlo jednostavna primjena!
2 x uskopojasni Wilkinsonov razdjelnik "1 na 4" za frekvencijsko područje 823 ~ 832 MHz;
Posebno malo unesno gušenje od maks. 7 dB; VF odvajanje između 4 izlaza bolje od 22 dB;
DC prolaz za antensko pojačalo ispred (DC iz prijamnika prosljeđuje se preko razdjelnika i međusobno je odvojen)

Vanjski DC ulaz i DC razdjelnik za 4 prijamnika iza razdjelnika (oko 300 ~ 400 mA po prijamniku)

DC napajanje preko isporučenog adaptera ili preko antenskog napajanja iz priključenih prijamnika (prikaz napajanja preko pripadajuće LED)

U isporuku su uključeni i:

- 8 x BNC / BNC koaksijalni kabel 50 Ohm, duljine 50 cm, za priključak prijamnika
- 4 x DC/DC kabel sa standardnim DC utikačem 5,5 mm / 2,1 mm; duljine 50 cm, za priključak prijamnika
- AC/DC stolni adapter 12 VDC / 2 A za napajanje ASD-823 i 4 priključena prijamnika
- Dimenzije kućišta 19" / 1 HE






Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de