STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SF 2312K

Mrežna razvodna ploča s 12 zvučničkih sklopki i kontrolom preslušavanja



Mrežna razvodna ploča s 12 zvučničkih sklopki, kontrolom preslušavanja, odgodom uključivanja zvučnika i mogućnošću daljinskog uključivanja.

SF 2312K služi za napajanje elektroakustičkog sustava i termički je zaštićen od prekomjerne struje 2-polnim zaštitnim prekidačem uređaja prema IEC 60934. Uključivanje se pokreće preklopnom sklopkom. Preko stražnje priključne stezaljke SF 2312K se može uključiti i daljinski vanjskim tipkalom. Za udaljeni prikaz rada preko povratne linije može se upravljati statusnom LED.
Nakon uključivanja mrežni napon prisutan je na stražnjoj SCHUKO utičnici i odatle se može razvesti na pojedine uređaje.

Kako bi se izbjeglo eventualno pucketanje zvučnika pri uključivanju, do 12 priključenih 100 V zvučničkih linija može se uključiti s podesivom odgodom do maks. 18 s. Za servisne radove na prednjoj strani nalazi se utičnica s preklopnim poklopcem.
Sa SF 2312K može se ručno uključiti ili isključiti do dvanaest 100 V zvučničkih linija. Stanje sklopki zadržava se i nakon isključivanja uređaja. Dodatno se 12 zvučničkih linija radi kontrole može preslušati preko ugrađenog aktivnog kontrolnog zvučnika.

U isporuku su uključeni 19" kutnici za ormar i mrežni kabel za priključak 16 A.

Tehnički podaci:	**SF 2312K**
Ručno uklopivi 100 V zvučnički krugovi:	12 linija + kontrola preslušavanja
Odgoda uključivanja:	0 - 18 s podesivo
Napajanje:	230 VAC / 50 Hz
Okidanje pri prekomjernoj struji (In):	16 A
Dimenzije uređaja (Š x V x D):	429 x 88 x 210 mm (19" / 2 HE)
Težina:	4,6 kg
Boja:	crna ili srebrna

Art. 800727 + boja

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de