STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SDM 8230

Digitalno automatsko pojačalo s mikserom



Potpuno automatsko mikrofonsko pojačalo s mikserom, 8 mikrofonskih/linijskih ulaza i 2 linijska izlaza. Simetrični ulazi i izlazi, inteligentni sklop za potiskivanje smetnji i ujednačavanje zvučne slike. Uklopivo fantomsko napajanje i kompresor, optički digitalni ulaz/izlaz za paralelno spajanje još jednog SDM 8230.
Gain, LF, HF podesivi za svaki kanal, limiter signala za sprječavanje izobličenja, prikaz svih radnih stanja LED diodama, integrirano digitalno izlazno pojačalo snage 300 W/100 V.

Tehnički podaci:	**SDM 8230**
Ulazi:	8 sim. mik/linijskih preko XLR/jack combo utičnice
Ulazna impedancija:	Mik.: 2 kOhm Linijski: 20 kOhm
Ulazna osjetljivost:	Mik.: -50 dBu do +10 dBu Linijski: -28 dBu do +32 dBu
Pojačanje (gain):	0 do 60 dB
Fantomsko napajanje:	+48 V uklopivo za svaki ulaz
Izlazi:	2 sim. XLR / +8 dBu
Izlazna impedancija:	60 Ohm
Digitalno sučelje (paralelni rad):	SPDIF TOSLINK ulaz/izlaz
Sučelje za programiranje:	USB 2.0
Ekvalizator:	programibilni parametarski EQ s 2 ulazna i 10 izlaznih filtara
Kašnjenje (delay):	0 do 125 ms
Limiter:	fiksno podešen za sprječavanje izobličenja
Kompresor:	2:1 uklopivo
Frekvencijski opseg (-3 dB):	20 do 20.000 Hz (-3 dB)
Faktor izobličenja:	<0,1%
Odnos signal/šum S/N:	97 dB
Izlaz snage:	300 W / 100 V
Impedancija opterećenja (minimalna):	33 Ohm
Izlazno pojačalo:	Klasa D
Mrežni napon:	230 V / 50 Hz
Potrošnja snage:	345 VA
Dimenzije:	483 x 44 x 285 mm (19"/1HE)
Težina:	6,6 kg

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de