STRÄSSER
Elektroakustika i medijski sustavi

SDV 100

Digitalno izlazno pojačalo



Kompaktno digitalno pojačalo univerzalno se koristi kao 100 V hi-fi izlazno pojačalo i kao indukcijsko pojačalo za visokoomske indukcijske petlje.

Kvalitetni predstupanj ima simetrični XLR ulaz linijske razine i 100 V ulaz za izravan priključak na zvučničke vodove.

Štedljivo sklopno napajanje projektirano je za širok raspon mrežnog napona od 180 - 260 VAC i tako osigurava pouzdan rad i pri oscilacijama mreže.

Kućište od čeličnog lima s aluminijskom prednjom pločom u formatu 9,5” / 1 HE može se zajedno s drugim SDV 100 pomoću opcionalnog adaptera RC-1 ugraditi u 19” ormar.

Tehnički podaci

Izlazna snaga (sinus/glazbena)	100 W / 100 V - klasa D
Frekvencijski opseg	50 - 20.000Hz
Odnos signal/šum	90dB
Faktor izobličenja	<0,2%
Ulazi	0 dB simetrično 10 kOhm / 100 V
Izlaz	100 V / 100 Ohm
Napajanje	230 VAC / 0,56 A / 50 Hz
Dimenzije (ŠxVxD)	215 x 44 x 235mm
Težina	2,7kg

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG / Enzstraße 40 A / 70376 Stuttgart / Tel. 0711/ 89 65 15-0 / Fax 0711/ 89 65 15-66 / info@straesser.de / www.straesser.de