STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SDV 2300

Digitalno 2-kanalno pojačalo 2 x 300 W



Digitalno pojačalo SDV 2300 moderno je potpuno digitalno 100 V pojačalo bez izlaznog transformatora u kompaktnom 19" / 1 HE kućištu od čeličnog lima s aluminijskom prednjom pločom. Izlazna snaga iznosi 2 x 300 W / 100 V, a po potrebi se izlaz može prebaciti na 50 V. SDV 2300 ima dva elektronički simetrična XLR ulaza s ulaznom osjetljivošću 0 dB. Na prednjoj strani uređaja za svaki kanal nalazi se uvučeni regulator razine kako bi se izbjeglo nenamjerno pogrešno rukovanje. Radna stanja (smetnja, preopterećenje, signal i spremnost za rad) za svaki se

kanal signaliziraju LED diodama različitih boja.

SDV 2300 ima interne zaštitne sklopove od kratkog spoja i pregrijavanja te odgodu uključivanja za sprječavanje šumova pri uključivanju.
Zvučnički izlazi na stražnjoj strani imaju dvije priključne stezaljke zaštićene od dodira na kojima se po izboru mogu uzeti naponi 100 V / 50 V.

SDV 2300 projektiran je za jednostavne do složene digitalne sustave razglasa, ali se lako može integrirati i u starije, konvencionalne sustave te tako poboljšati ozvučenje postojećih instalacija.

Tehnički podaci:	**SDV 2300**
Izlazna snaga (sinus):	2 x 300W
Frekvencijski opseg (-3 dB):	20 - 20.000 Hz
Odnos signal/smetnja:	>89 dB
Faktor izobličenja:	< 0,3%
Ulazi:	2x 0 dBu (775 mV), XLR simetrično 10 kOhm
Izlaz:	100 V / 33 Ohm, 50 V / 16 Ohm
Napajanje:	230 VAC / 50 Hz, 620 W maks.
Dimenzije (Š x V x D):	443 x 44 x 325 mm
Težina:	ca. 6 kg

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de