STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SIV 260

Indukcijsko pojačalo



Nova vrsta indukcijskog pojačala s izlaznim stupnjem konstantne struje, posebno za indukcijske petlje prema DIN 60118-4. Zahvaljujući sklopu za velike struje transformator petlje više nije potreban, petlja se spaja izravno na pojačalo. Pojačalo ima vrlo učinkovit kompresor/limiter za automatsku regulaciju pojačanja. Time se učinkovito sprječava preopterećenje slušnih aparata pri indukcijskom prijamu.
SIV 260 ima 2 mikrofonska ulaza s fantomskim napajanjem i jedan simetrični linijski ulaz, pa može raditi kao samostalni („Stand-Alone“) uređaj ili zajedno s fiksno instaliranim sustavom ozvučenja. Svaki ulaz ima regulaciju pojačanja podesivu odvijačem.
U master dijelu nalaze se regulacija boje tona i glavni regulator. Ulazni i izlazni signali prikazuju se svaki svojim LED indikatorom razine.
Snaga pojačala dostatna je za prostorije do oko 800 m2.
Pojačalo je otporno na kratki spoj i ima zaštitu od pregrijavanja.
Na prednjoj ploči stanja „Protect“, „Loop ok“ i „Power“ signaliziraju se LED diodama različitih boja.
U isporuku su uključena dva 19“ kutnika za montažu u ormar i mrežni kabel.

Tehnički podaci:	**SIV 260**
Ulazi	2x mikrofon s 12 V fantomskim napajanjem / 1x linijska razina
Ulazna osjetljivost	-50 dBu XLR sim. (mik.) / 0 dBu XLR sim. (linijski)
Struja petlje (RMS)	4A
Mogući otpor petlje	0,1 - 1 Ohm
Maks. potrošnja snage	300W
Površina pokrivanja	ca. 800m²
Mrežno napajanje	230 VAC/50 Hz
Dimenzije (ŠxVxD)	433 x 44 x 200mm / 19“/1HE
Težina (bruto)	4,1kg
Boja	srebrna / crna

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de